

Aydınlatma Glopları Kazıklı Setler Montaj Kılavuzu

Bu kılavuz; kazık aparatı, glop grifi, silikon kablo geçişi ve glop camının doğru şekilde birleştirilmesi ve zemine sabitlenmesi için hazırlanmıştır.

Bahsedilen parçalar

Kazık aparatı	Toprağa/zemine sabitleme aparatı
Glop bazalı grif	Glop alt bağlantı ve taşıyıcı gövdesi
Silikon geçiş parçası Glop camı	Kablo geçişini kapatan ve kabloyu kavrayan parça Aydınlatma camı ve kilitlenen üst gövde

Montajlı ürün - genel görünüm

Glop camı, glop grifi ve kazık aparatının montaj sonrası görünümü



Montaj detayları



Silikon geçiş



Bazalı Grif bağlantısı



Montaj sırasında silikon parça, merkezleme, alyan bağlantıları ve glop kilidi sırasıyla kontrol edilmelidir.

Montaj öncesi kontrol

- Silikon geçiş parçası yuvasına tam oturmuş olmalıdır.
- Dış mekan kablosu, silikon parçada açılacak deliğe sıkı geçmelidir.
- Kazık aparatı, grifin altındaki orta boşluğa tam merkezli oturtulmalıdır.
- Montaj delikleri hizalanmalı ve alyan bağlantıları boşluk bırakmadan sıkılmalıdır.
- Glop camı ve diğer tüm parçalar eksiksiz, sağlam ve Yakan Aydınlatma tarafından sağlanmış olmalıdır.



1 Silikonun doğru takıldığını kontrol edin

Kazık aparatının silikon geçiş parçası görseldeki gibi takılmış olmalıdır.

Silikon parça yuvasından çıkık, yamuk veya gevşek bırakılmamalıdır.

Bu parça, kablo geçiş noktasının kapanması için temel yalıtım yüzeyidir.



2 Dış mekan kablosuna göre delik açın



Kullanacağınız dış mekan kablosunun çapına göre silikon parçanın merkezine delik açın. Delik ortalı olmalı ve kabloyu sıkı kavrayacak ölçüde hazırlanmalıdır. Kablo geçişinde boşluk kalması su ve toz giriş riskini artırır.

IP BAĞLANTI KUTUSU

Kablo ekleri açıkta bırakılmamalıdır. Tüm elektrik bağlantıları, dış ortam şartlarına uygun IP koruma sınıfına sahip bağlantı kutusu içinde yapılmalı; kutu su birikebilecek zemine bırakılmamalıdır.

UYARI

Kablo deliği kablo çapından büyük açılmamalıdır. Elektrik bağlantısı yetkin kişi tarafından ve dış ortam şartlarına uygun IP bağlantı kutusu kullanılarak yapılmalıdır.



3 Kazığı grifin orta boşluğuna merkezleyin

Kazık aparatı, glop grifinin altında bulunan orta boşluğa tam ortali şekilde oturmalıdır.

Silikon geçiş parçası, grif boşluğunu görseldeki gibi kapatmalıdır.

Parçalar yeterli sıkılıkta olmalı; bağlantı bölgesinde açıklık bırakılmamalıdır.



4 Montaj deliklerini hizalayarak M6 setskurları uygun alyan anahtar ile sabitleyin



Kazık kısmını grifin alt kalıp boşluğuna yerleştirin.

Kazık üzerindeki montaj delikleri ile grif üzerindeki delikleri aynı hizaya getirin.

Alyan bağlantılarını sıkın ve bağlantının oynamadığını kontrol edin. Ürün kullanıma hazırdır.

Son kontrol

- ☐ Silikon parça tam oturmuş mu ☐ Kablo geçişi sıkı. ☐ Kazık merkezli. ☐ Alyan bağlantıları sıkı.



5 Glop camını tırnaklardan kilitleyin

Glop camının alt tırnaklarını bazalı grifin iç tırnaklarına denk getirin. Camı yuvasına tam oturtup çevirerek kilitleyin. Glopta boşluk, eğrilik veya oynama kalmadığını kontrol edin.



PARÇA UYARISI

Glop camı, tırnak veya bazalı grif hasarlıysa montajı durdurun. Eksik ya da arızalı parçayı yalnızca Yakan Aydınlatma'dan temin edin; farklı veya uyarlanmış parça kullanmayın.

6 Su basman seviyesine dikkat ederek sabitleyin

Ürünü hava koşulları, sulama ve yüzey akışı ve nedeniyle su birikmeyen, drenajı uygun bir zemine sabitleyin. Bazalı grif ve elektrik bağlantı bölgesi, zeminde oluşabilecek su birikme seviyesinin altında kalmamalıdır. Ürün çukur veya sürekli su tutan noktaya monte edilmemelidir. Su basmanına dikkat edilmemesi ürünün toprak ile temas eden yüzeylerini daha hızlı korozyona uğratabilir.



SU BASMAN UYARISI

Su basman seviyesi, zeminde birikebilecek suyun ulaşabileceği güvenli sınırı ifade eder. Bazalı grif ve bağlantı bölgesi bu seviyenin üzerinde kalacak şekilde montaj yeri seçilmelidir.

Terim açıklaması:

Su basmanı; ürünün Bazalı grif ve elektrik bağlantı bölümünü yağmur, sulama veya yüzey akışı sonucu oluşabilecek su birikintisinden korumak için esas alınan montaj kotudur. Sabit bir ölçü değildir; montaj yerinin eğimi ve drenajına göre değerlendirilir.



Temel güvenlik ve montaj şartları

- Montaj ve elektrik bağlantısı uzman ve ehliyetli teknisyen elektrikçiler tarafından yapılmalı; işlem öncesinde enerji kesilmelidir. Dış mekana uygun kablo kullanılmalı; silikon geçiş deliği kablo çapına göre merkezden ve kabloyu sıkı kavrayacak ölçüde Dış mekâna uygun kablo kullanılmalı; silikon geçiş deliği kablo çapına göre merkezden ve kabloyu sıkı kavrayacak ölçüde açılmalıdır. Kablo ekleri açıkta bırakılmamalı; bağlantılar dış ortam şartlarına uygun IP koruma sınıfına sahip bağlantı kutusu içinde yapılmalıdır.
- Kazık aparatı glop grifinin orta boşluğuna tam merkezli oturtulmalı; silikon parça boşluğu kapatmalı ve alyan
- Kazık aparatı glop grifinin orta boşluğuna tam merkezli oturtulmalı; silikon parça boşluğu kapatmalı ve alyan bağlantıları gevşek bırakılmamalıdır.
- Zemin sabitlemeye uygun olmalı; yer altındaki elektrik, su, doğalgaz veya benzeri hatlar montajdan önce kontrol edilmelidir.
- Çatlak, eğilmiş, gevşek, su almış veya kablosu hasarlı ürüne enerji verilmemelidir.

KRİTİK UYARI - PARÇA TEDARİKİ

Montaj sırasında herhangi bir parça hasar görür, arızalanır, kaybolur veya eksik olduğu fark edilirse montaj derhal durdurulmalıdır. Eksik, hasarlı veya uyumsuz parça ile ürün kullanılmamalı ve ürüne enerji verilmemelidir.

Değiştirilecek veya tamamlanacak her parça yalnızca Yakan Aydınlatma'dan temin edilmelidir. Başka bir firmadan ya da piyasadan temin edilen, ölçüsü değiştirilmiş, kesilmiş, uyarlanmış veya uygunluğu doğrulanmamış parça kullanılmamalıdır.

Ürün; Yakan Aydınlatma tarafından sağlanan tüm bağlantı, silikon, sabitleme ve diğer parçalar eksiksiz ve doğru şekilde monte edilmeden kullanıma alınmamalıdır.

Garanti ve sorumluluk değerlendirmesi

- Yanlış silikon deliği, uygun olmayan kablo veya zemin, gevşek bağlantı, eksik parça, Yakan Aydınlatma dışından temin edilen parça ve yetkisiz değişiklikler montaj/kullanım hatası olarak değerlendirilebilir.
- Arızanın bu nedenlerden kaynaklandığı ve üretim veya malzeme ayıbı bulunmadığı teknik inceleme ile belirlenirse ilgili arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Yakan Aydınlatma, talimat dışı montaj veya kullanım nedeniyle oluşan zararlardan yürürlükteki emredici mevzuatın izin verdiği ölçüde sorumlu değildir. Tüketicinin kanuni hakları saklıdır.



Son Kontrol ve Montaj/Teslim Kaydı

Ürün devreye alınmadan önce doldurulmalıdır

Devreye alma öncesi son kontrol

- | | |
|---|--|
| ☐ Silikon parça sağlam ve yuvasına tam oturmuş. | ☐ Kablo deliği merkezli ve kabloyu sıkı kavıyor. |
| ☐ Kazık aparatı tam merkezli ve oynamıyor. | ☐ Montaj delikleri hizalı; alyan bağlantıları sıkı. |
| ☐ Kablo kesik, ezilmiş, gerilmiş veya gevşek değil. | ☐ Ürün dik, dengeli ve uygun zemine sabitlenmiş. |
| ☐ Tüm parçalar eksiksiz olarak monte edilmiş. | ☐ Değişen/tamamlanan parçalar Yakan Aydınlatma'dan alınmış. |
| ☐ Üründe çatlak, kırık, eğilme veya görünür hasar yok. | ☐ Elektrik bağlantısı yetkin kişi tarafından uygun IP bağlantı kutusu kullanılarak tamamlanmış. |
| ☐ Glop camı tırnaklara tam oturmuş ve kilitlenmiş. | ☐ Bazalı grif ve bağlantı bölgesi su basman seviyesinin üzerinde kalıyor. |

Devreye alma şartı:

Kontrollerden biri dahi sağlanmıyorsa ürün kullanılmamalı; eksiklik yalnızca uygun Yakan Aydınlatma parçası ile giderildikten sonra kontrol tekrarlanmalıdır.

Ürün ve montaj bilgileri

Ürün / Model:	_____	Seri / Parti No:	_____
Montaj tarihi:	_____	Montaj adresi:	_____
Fatura / İrsaliye:	_____	Kılavuz Rev.:	_____
Montajı yapan:	_____		
Yetki / Firma:	_____		

Montajı yapan kişi; kılavuzu okuduğunu, bütün parçaların eksiksiz olduğunu, değiştirilen veya tamamlanan parçaların yalnızca Yakan Aydınlatma'dan temin edildiğini ve yukarıdaki kontrolleri tamamladığını beyan eder.

Montajı yapan - Kaşe / İmza: _____ Tarih: _____

Teslim alan - Adı Soyadı / İmza: _____ Tarih: _____

